

## Booster 12V



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Interrupteur ON/OFF.

Alarme pour inversion de polarité.

Sortie 12V.

Fusible de 300A protège de la surtension.

Protection contre les étincelles.

Longueur du câble alimentation : 1,5m.

Boîtier compact et durable.

Caractéristiques	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Digital	Modèle	Type
LED de couleur indiquant le niveau de la batterie et de l'état de charge	700A	2200A	non	PBI 1812	plomb AGM
Capacité batterie	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur câble de démarrage	Poids
20Ah	25mm <sup>2</sup>	330x170x363mm	1,5m	0,75m	9,25kg
Tension	Tension de démarrage	Réf.	Conditionnement		
230V	12V	54100	boîte carton		

# SODiSE

## FICHE PRODUIT

54100

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :  Schumacher®

*Livré avec :*  
*- chargeur*

