

Booster 12V batterie 22Ah**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Interrupteur ON/OFF.

Alarme pour inversion de polarité.

Sortie 12V.

Capacité batterie : 22Ah.

Fusible de 300A protège de la surtension.

Protection contre les étincelles.

Longueur du câble alimentation : 1,5m.

Boîtier compact et durable.

Caractéristiques	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Digital	Modèle	Type
écran affichant la tension des batteries internes et du véhicule	900A	2660A	oui	PBI 200	plomb AGM
Capacité batterie	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur câble de démarrage	Poids
22Ah	21mm ²	360x150x440mm	1,5m	1,59m	11,75kg
Tension	Tension de démarrage	Réf.	Conditionnement		
230V	12V	54102	boîte carton		

Livré avec :
- chargeur