

# Enceinte connectée CXT® / LXT® / 230 V DMR203

Jumelable - Bluetooth - Batterie /  
230 V - Produit seul

Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un  
woofer pour un son profond et riche.

Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les  
médiants et les graves. Prise AUX-IN 3,5 mm pour la  
connexion à une source audio externe. Jusqu'à dix  
DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un  
appareil mobile pour jouer le même son  
simultanément. TWS : permet de coupler sans fil  
deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Énergie   | 12 / 14,4 / 18 V      |
| Batterie CXT  | ✓                     |
| Tension LXT   | ✓                     |
| Utilisation continue Batterie 18V / 4,0<br>Ah       | 20 h                  |
| Utilisation continue de la batterie 18V /<br>5,0 Ah | 26 h                  |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0<br>Ah       | 32 h                  |
| Classe de protection internationale (IP)            | IP65                  |
| Poids de l'outil avec batterie                      | 2,7 - 3,4 kg          |
| Dimensions du produit (L x l x H):                  | 217 x 206 x 199<br>mm |
| Utilisation continue de la batterie 18V /<br>3,0 Ah | 13 h                  |
| Bluetooth   | ✓                     |
| Composant batterie                                  | Li-ion                |
| Puissance de sortie du haut-parleur<br>12Vmax       | 3,5 W                 |
| Puissance de sortie du haut-parleur                 | 10 W                  |

Code EAN 0088381895194

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



## AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe  
automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la  
batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000792

Adaptateur secteur pour radios de

